

AR – 203ESP

Dane techniczne*

Opcje

Nazwa	Kod	Specyfikacja	Uwagi
Automatyczny podajnik dokumentów (SPF)	AR-SP9	Szybkość podawania: 14 opm Pojemność: 50 arkuszy	SPF
Podajnik papieru	AR-D33	Pojemność: 250 arkuszy	

OGÓLNE	
Typ	Nabiurkowy
System powstawania obrazu	Suchy dwuskładnikowy
Format oryginału	Maks. A4
Format kopii	Maks. A4, min. A6
Podawanie papieru	Kaseta na 250 arkuszy (56-80g/m ²), podajnik ręczny na 50 arkuszy (opcjonalnie dodatkowa kaseta na 250 arkuszy)
Podajnik ręczny	50 arkuszy (52-128g/m ²)
Wyjście papieru	Taca na 100 arkuszy (nadrukiem do dołu)
Czas nagrzewania	0 sek.
Zasilanie	Lokalne znamionowe , 50/60 Hz
Pobór mocy	Maks. 1,0 kW
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm	518 x 445 x 298
Ciężar	Ok. 16,6 kg
Wydajność miesięczna	Średnia 2 000, maks.: 4 000
Żywotność	120 000 kopii/wydruków
KOPIARKA	
Szybkość kopiowania A4	20 kopii na min.
Format oryginału	Maks. A4
Ekspozycja	Auto/ręczna (5 kroków)/foto
Pamięć RAM	8 MB
Rozdzielczość skanowania	600 dpi
Zoom	25 – 400% z 5 zaprogramowanymi współczynnikami (25, 70, 86,100, 141, 400%)
Kopiowanie ciągle	1-99
Czas pierwszej kopii	8 sek.
Funkcje kopiarki	
Skanuj raz drukuj wiele razy	Tak
Tryb oszczędzania energii	Tak
Tryb oszczędzania toneru	Tak ok. 10%
Auto start	Tak
DRUKARKA	
Szybkość drukowania A4	15 wydruków na min
Rozdzielczość	600dpi
Interfejs	USB 2.0
Systemy operacyjne	Windows 98/Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition/Professional, Windows Vista
Język opisu strony	GDI
Pamięć	8 MB

Funkcje drukarki	
N-up (wiele stron na jednej)	Tak (2/4)
Dopasowanie do formatu strony	Tak
Znaki wodne	Tak
SKANOWANIE	
Rozdzielczość	600 x 1 200 dpi (50-9600)
Interfejs	USB 2.0
Protokół	TWAIN / WIA (tylko XP i Vista) / STI
Oprogramowanie	Button Manager / Sharpdesk
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98/Me, 2000 Professional, XP Home Edition / Professional, Vista

Podstawowe materiały eksploatacyjne

Nazwa	Kod	Żywotność	Uwagi
Toner	AR-208T	8 000	6% pokrycie
Deweloper	AR-208DV	25 000	
Bęben	AR-152DM	25 000	

Karton z kopiarką zawiera: AR-152DM, AR-208T, AR-208DV, instrukcję obsługi i sterowniki na CD, kabel zasilający

*Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia

Ostatniego wpisu dokonano dn.: 12.11.2007