

SHARP

LB-1085



- Przekątna ekranu 108 cali (274 cm)
- Rozdzielczość 1929 x 1080
- Współczynnik kontrastu 1200:1
- Orientacja pozioma
- Matryca z 16,77 miliona kolorów
- Kąt obserwacji 176 / 176 stopni
- Możliwość pracy w trybie ciągłym (24 / 7)
- System bezwentylatorowy

Dzięki wyjątkowej jakości obrazu i gigantycznemu wprost ekranowi, opisany monitor znakomicie nadaje się do zastosowań, w których kluczową rolę odgrywają parametry obrazu i wierność szczegółów.

Parametry panelu

- Typ panelu LCD: **ASV Black TFT LCD**
- Wielkość ekranu (mm): **2743 mm diagonal, (108")**, 16:9
- Rozdzielczość znamionowa: **Full-HD 1920 x 1080 pixel**
- Liczba wyświetlanych kolorów: **16, 7 miliona (8-bitów)**
- Jasność: **400 cd / m²**
- Współczynnik kontrastu: **1200:1**
- Czas reakcji panelu (ms): **6**
- Kąt obserwacji: **H / V 176°**

Wejście PC

- Full HD (1920x1080): **HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy)**
- UXGA 1600x1200: **HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy)**
- SXGA+ 1400x1050: **HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy)**
- SXGA 1280x1024: **HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy)**
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: **1360x768: HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy)**
- XGA 1024x768: **HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy)**
- SVGA 800x600: **HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy)**
- Kompatybilność z komputerami Macintosh: **HDMI, DVI-D, DVI-I (analogowy)**

Gniazda danych

- DVI-D wej./wyj.: • / -
- HDMI

Gniazda wideo

- Composite (RCA/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D / DVI-I
- Component (RCA/BNC)
- HDMI
- Zgodne z HDCP

Gniazda sterujące

- RS232C

Gniazda audio

- Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.
- Gniazda RCA wej./wyj.
- Przez wejście HDMI
- Moc głośników (W RMS): **2x 15W (4 Ohm)**

Standardy kodowania obrazu / kolorów

- PAL 60/N/M: • / - / -
- NTSC (MHz) 3,58/ 4,43: • / -
- 720p/1035i: • / -
- 1080i/1080p

Instalacja

- Orientacja pionowa / pozioma: - / •
- Rozstaw otworów montażowych (mm): **special Mounting**

Wyposażenie

- Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM)
- Kabel zasilający / kabel PC: • / -

Inne

- Funkcje specjalne: **24h / 7**
- DSPA (automatyczne włączanie sygnałem cyfrowym)
- Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100-240V / 1130 W**
- Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **2572 x 1550 x 204**
- Ciężar (kg): **195 (without stand)**
- EAN: **4974019603568**